

# Allgemein

## Information

Hier erklären wir die Einstellungen, die generell für den AM4 gelten, wie z. B. Alarmeinstellungen, Anzeige, Energiesteuerung und Connect-Dienst.

## Stand AM4-Version

4.0.3

## Inhalt

- [Generelle Einstellungen](#)
- [Alarmeinstellungen](#)

## Generelle Einstellungen

Port:

### Port

Hier können Sie einstellen, auf welchem Port der AM4 Alarmierungen empfangen soll. In der Regel müssen Sie diesen Wert nicht anpassen.

Quick-Buttons anzeigen

### Quick-Buttons anzeigen

Wenn diese Option aktiviert ist, werden im Alarmmonitor unten rechts zwei Buttons angezeigt um den aktuell laufenden Alarm abzubrechen oder den Vollbildmodus zu beenden.

## Alarmeinstellungen

Zeit zwischen Alarmierungen (Sekunden):

### Zeit zwischen Alarmierungen

Hier definieren Sie die Zeit, die jeder Alarm angezeigt wird, bevor zu einem anderen aktiven Alarm gewechselt wird

Alarmierungen automatisch löschen  
Alarm löschen nach (Minuten):   
 Alarmierungen löschen, falls alle Fahrzeuge in:  
     Einsatzbereit über Funk  
     Einsatzbereit auf Wache  
     nicht einsatzbereit  
     Bedingt einsatzbereit über Funk  
     Bedingt einsatzbereit auf Wache  
 Nur immer einen einzigen Alarm anzeigen

### Alarmierung automatisch löschen

Wenn aktiv, wird der Alarm nach der unten angegebenen Zeit gelöscht

### Alarm löschen nach (Minuten)

Nach der eingestellten Zeit wird der aktive Alarm automatisch beendet

### Alarmierung löschen falls alle Fahrzeuge im Status

Wenn Sie Statusmeldungen auswerten und an den AM4 senden, können Sie hier einstellen, dass der Alarm gelöscht werden soll, wenn alle Fahrzeuge einen bestimmten Status haben

### Nur immer einen einzigen Alarm anzeigen

Wenn aktiv, wird immer nur der zuletzt eingegangene Alarm angezeigt.